

Well[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Modell: SPARKLE

LED-es fényszóró



Köszönjük, hogy **WELL** terméket választott. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő utasításokat, és tartsa meg.

Rendelési azonosító: LEDFN-SPARKLE10BK-WL, LEDFN-SPARKLE10WE-WL, LEDFC-SPARKLE10BK-WL, LEDFN-SPARKLE20BK-WL, LEDFN-SPARKLE20WE-WL, LEDFC-SPARKLE20BK-WL, LEDFN-SPARKLE30BK-WL, LEDFC-SPARKLE30BK-WL, LEDFN-SPARKLE50BK-WL, LEDFN-SPARKLE100BK-WL

LEÍRÁS



Fázis: barna
Semleges: zöld
Földelés: sárga/zöld

1. Törésbiztos üvegburkolat
2. Öntött alumínium test
3. Tartószerkezet
4. 15cm hosszú vezeték

Teljesítmény	Fényáram	Feszültség	IP	RA
10W	800lm	AC220-240V	65	>70
20W	1600lm	AC220-240V	65	>70
30W	2400lm	AC220-240V	65	>70
50W	4000lm	AC220-240V	65	>70
100W	8000lm	AC220-240V	65	>70

ÁLTALÁNOS

Az használati utasításokat alaposan olvassa el, mivel fontos megjegyzéseket tartalmaznak a termék biztonságáról, használatáról és karbantartásáról.

HASZNÁLAT

A LED fényszórók szobák, parkolóhelyek, építkezési helyszínek, műhelyek, stb megvilágítására alkalmas . A fényszóró beltéri és kültéri használatra is használható védelmi osztályának köszönhetően.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ha a tápkábel megsérült, akkor az átkötését szakemberre kell bízni, hogy elkerülje a sérülés vagy baleset kockázatát.

A tápkábelt mindig távolítsa el, ha a termék nincs használatban, tisztítás előtt vagy ha meghibásodott.

Soha ne merítse vízbe a terméket. A termék az IP65 védelemosztálynak köszönhetően különböző szögű vízsugár ellen védett, de nem alkalmas víz alatt történő felhasználásra.



Ne használja a terméket az ilyen eset után, és ellenőriztesse a terméket egy hivatalos szervizközpontban. Ez akkor is érvényes, ha a hálózati csatlakozó vagy a termék sérült, vagy ha a termék leesik. Áramütés veszélye!

A javításokat csak szakképzett személyek végezhetik.

A fényszórót csak földeléssel rendelkező aljzathoz csatlakoztassa a színkódoknak megfelelően.

KEZDETI MŰKÖDTEÉS/HIBÁK KEZELÉSE

Ha kétségei vannak, ne használja a terméket, hanem vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel.

A terméket védőcsomagolásban szállítjuk.

Óvatosan távolítsa el a terméket a csomagolásból.

Vegye le az összes csomagolást a termékről.

Tisztítsa meg a terméket és minden tartozékát a csomagolási maradványoktól.

Teljesen húzza ki a tápkábelt.

Szerelje fel a terméket megfelelő helyre a dobozban található szerelőkonzol segítségével.

Vagy szerelje fel a terméket a gyártó által ajánlott és e célra alkalmas tartóra vagy állványra. Ügyeljen arra, hogy a tartó konzol vagy állvány stabil, biztonságos felületen álljon.

Állítsa be a terméket a megvilágítandó irányába.

Győződjön meg róla, hogy a tápkábel hossza elegendő a termék áramellátása érdekében.

Helyezze a tápkábelt egy megfelelő földelt aljzatba, és ne nézzen közvetlenül a lámpába.

HIBÁK ÉS MEGOLDÁSOK

Ha a LED-es fényszóró nem működik:

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze az aljzatot más terméket csatlakoztatásával.
- Ha az aljzat nem működik - ellenőrizze a biztosítékokat.
- Ellenőrizze a tápkábelt és az aljzat sérülését. Hiba esetében szüntesse meg a termék használatát



A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos es elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölete a mellékelt ábra szerint.



Well[®]

Forgalmazó:

VITACOM ELECTRONICS SRL.

Adószám: RO 214527

400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N.

Tel: +40-264-438401*

export@vitacom.ro www.vitacom.ro